



# HIGH SECURITY



## CAMARAS CAMUFLADAS

### Microcámara FLEX - HS - 9143

#### Descripción:

Nuestra Microcamara Flex es ideal para ser instalada en lugares donde el espacio es muy reducido. Trabaja con 420 Líneas de resolución y necesita muy poca luminosidad (0.1 lux) para obtener una imagen color de alta calidad.

El cable tiene un largo de 77 cm. desde la microcamara hasta el modulo amplificador de audio. Se alimenta con una fuente de 9~12 Volts incluida o bien con una batería de 9 volts que entrega una autonomía de 4~5 hrs.

Esta cámara puede ser instalada en distintos tipos de artefactos, pero es la preferida por los técnicos para hacer filmaciones de cámaras ocultas instaladas en los techos (spot de luces y sensores de humo).



#### Características Técnicas:

**Sensor:** 1/4" SONY CCD  
**Sistema:** NTSC Color  
**Pixels:** 512 H x 492 V  
**Líneas de resolución:** 420 TVL  
**Iluminación Mínima:** 0.1 Lux  
**Frecuencia Horizontal:** 15.734 KHZ  
**Frecuencia Vertical:** 60 HZ  
**Lente:** Pinhole 3.7mm  
**Foco:** Regulable  
**Video output:** 1Vp-p , 75 Ohms  
**Conector:** RCA hembra Audio y Video  
**Audio:** Micrófono Amplificado  
**Dimensiones de cámara:** 11 x 11 mm  
**Largo de Cable:** 77 Cm  
**Alimentación:** DC 9 ~ 12V  
**Consumo:** 120 mA  
**Temperatura de Uso:** -10°C ~ 45°C



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)

E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



[www.acasadoespiao.com](http://www.acasadoespiao.com)

E-mail: [info@acasadoespiao.com](mailto:info@acasadoespiao.com)

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)

E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.colombiahhs.com](http://www.colombiahhs.com)

E-mail: [info@colombiahhs.com](mailto:info@colombiahhs.com)

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918

